

# Hiwonder

## Jethexa

Robot esapode  
programmabile con  
sistema R.O.S.



### Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Jethexa
<b>Codice prodotto</b>	JETHEXA
<b>Peso del prodotto</b>	2,5kg
<b>Materiale</b>	Staffa in lega di alluminio
<b>Camera monoculare pan-tilt</b>	2 DOF
<b>Batteria</b>	Batteria Lipo 5C 11.1V 3500mAh
<b>Autonomia</b>	60 minuti
<b>Robot DOF</b>	18 DOF
<b>Hardware</b>	Controller ROS e scheda di espansione ROS
<b>Sistema operativo</b>	Ubuntu 18.04 LTS + ROS Melodic
<b>Software</b>	Software PC + app per iOS/Android
<b>Metodo di comunicazione</b>	USB/WI-FI/Ethernet
<b>Ling. di programmazione</b>	Python/C/C++/JavaScript
<b>Memoria</b>	Scheda TF 32GB
<b>Servo</b>	Serie HX-35H servo bus intelligente
<b>Metodo di controllo</b>	Computer/smartphone/comandi manuali
<b>Dimensioni della confezione</b>	38,7 x 35,6 x 21cm

**Peso**

3,6kg

**Parametri batteria**

**Modello:** Batteria Lipo 5C 11.1V 3500mAh

**Capacità:** 3500mAh

**corrente nominale di scarica:** 5C

**Spina:** Spina SM + connettore DC








**Voltaggio:** 11.1V

**Misure:** 7,2 x 5,5 x 1,9cm








**Peso:** 159g

**Caricatore:** 12.6V

### JetHexa Standard con telecamera monoculare HD

 Jethexa (Versione Standard)	 Joystick	 Alimentatore 11.1V	 Tags (6.5 * 6.5cm) Palline	 Cacciavite Viti
	 Servo Spare HX-35H	 Lettore Card		

### JetHexa Advanced con scanner LIDAR e telecamera Orbbec 3D

 JetHexa (Versione Advanced)	 Joystick	 Alimentatore 11.1V	 Tags (6,5x6,5cm) Palline	 Cacciavite Viti
	 Servo Spare HX-35H	 Lettore Card		

**Hiwonder**

Hiwonder® è un marchio registrato.

Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso -

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web <https://www.hiwonder.it>

REV2-080523