

***machpower***®

# Multipresa a torre estraibile automatica

EB-PMPDU



## Caratteristiche principali


La **multipresa a torre estraibile automatica** Mach Power grazie alle sue **dimensioni ridotte** e al **minimo ingombro** può essere installata facilmente su banchi, scrivanie e piani da lavoro.

Il **sistema di ricarica wireless**, situato nella parte superiore, consente di caricare gli smartphone senza aver bisogno di alcun cavo.


2 porte USB per la ricarica di tablet e di altri dispositivi mobili e le prese presenti nella struttura consentono di alimentare notebook e pc. Dotata di sistema di **sicurezza anti-pizzico** e di regolazione per l'altezza.




Ricarica wireless



Porte di ricarica USB



Su e giù automatico



Altezza regolabile



Anti pizzico



## Specifiche tecniche

Diametro Prodotto	111 mm
Diametro per l'installazione	91 mm
Altezza massima	280 mm
Altezza minima	15 mm
Altezza massima sotto il banco	490mm
Alimentazione	110 - 250V
Alimentazione USB	2.4A @ 5V
Lunghezza cavo alimentazione	2 m
Struttura	Alluminio
Prese	3x prese SCHUKO/ITA 10/16A, 2 x porte USB 2.4A @ 5V, base di ricarica wireless per smartphone