




1. visualizzazione anteriore



2. visualizzazione laterale

### CONTATTO MAGNETICO IN METALLO PER PORTE & FINESTRE

**MODELLO: AS-CMCM-015**

EAN : 8056459415089

#### DESCRIZIONE

Mini contatto magnetico cablato con innescamento in caso di separazione, accessorio indispensabile in un sistema d'allarme.

In costante controllo delle porte in metallo. In caso di separazione dei contatti, se la distanza supera i 5 cm, il rilevatore scatta in allarme per prevenire entrate non desiderate.

#### SPECIFICHE

Metodo di connessione	Cablato
Distanza in lavoro	50-60mm
Fissaggio	Tramite viti
Switch	N.C. ( no alarm)
Voltaggio massimo	100V
Corrente massima	0.5A
Alimentazione	10W
Motion distance	40mm

#### INSTALLAZIONE

1. La parte magnetica va installata sulla parte mobile della porta o della finestra, e lo switch sulla cornice della porta o della finestra
2. Le due parti dello switch magnetico devono essere installate parallelamente, senza dislocazioni. La distanza tra i contatti deve essere inferiore a 5mm. Se dopo l'installazione, la distanza tra i contatti è maggiore rispetto alla distanza di movimento del prodotto, la funzione verrà disabilitata.
3. Installare i contatti magnetici in luoghi difficilmente arrivabili da animali o persone, è preferibile installare i contatti nella parte alta della porta o finestra
4. il carico dei magnetici non può essere superiore alla calibrazione